AREA DE DESCANSO 1

EXAUSTOR 11 — QD14-C11
EXAUSTOR 12 — QD14-C12
EXAUSTOR 13 — QD14-C13
EXAUSTOR 14 — QD14-C14
EXAUSTOR 15 — QD14-C15
EXAUSTOR 16 — QD14-C16

RACK 10
QD12E-C30

SANITÁRIOS
19,50m²
PCA

LAZER
16,60m²
PCA

QGBT-T1-C24

QGBT-T1-C23

LEITO
EM FeGa A FOGO BIT.
ø300x100mm

CARREGADOR MESAS II
380V 16kW
QD18 QGBT-T1-C18

LEITO
EM FeGa A FOGO BIT.
ø200x100mm

PORTA AUTOMATICA
QD14-C25

QGBT-T1-C28

BEP F 04
Barra Cobre
1#300x50x8mm

CABO DE COBRE
120mm² – Cor Verde HEPR 1KV Conectado Leito a cada 6mt.
Conectada ao BEP F 03 Vai ao BEP 05.

BEP F 05
Barra Cobre
1#300x50x8mm

CABO DE COBRE
120mm² – Cor Verde HEPR 1KV Conectado Leito a cada 6mt.
Conectada ao BEP F 04 Vai ao BEP 06.

LEGENDA:

- CONDUTORES RETANHO, FASE, NEUTRO E TERRA.
- ELETROCALHA PERFURADA 100x50mm, CHAPA #18, EM AÇO GALVANIZADO, COM TAMPA, FIXADA EM SUPORTES METÁLICOS, TIPO "U", CHAPA #16, DIMENSÕES CONFORME PROJETO.
- ELETROCALHA PERFURADA 100x50mm, PARA PASSAGEM DE CIRCUITOS DE ALIMENTAÇÃO ENTRE QUADROS, EM CHAPA #16, COM TAMPA, MATERIAL DE FIXAÇÃO E EMENDAS, CONFORME PROJETO.
- ELETROCALHA PERFURADA 100x50mm, CHAPA #16, COM TAMPA, MATERIAL DE FIXAÇÃO E EMENDAS, CONFORME PROJETO.
- ELETROCALHA PERFURADA 200x50mm, CHAPA #16, COM TAMPA, MATERIAL DE FIXAÇÃO E EMENDAS, CONFORME PROJETO.
- ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, TIPO SEM ROSCA, CONFORME NBR-5598, DIAMETRO MINIMO 4/4" OU CONFORME INDICAÇÃO EM PLANTA.
- ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, COR BRANCA INSTALADO APARENTE, DIAMETRO MINIMO 4/4" OU CONFORME INDICAÇÃO EM PLANTA.
- ELETRODUTO DE SOBE, DESCE E PASSA, DERIVA DE SAIDA HORIZONTAL DE ENVELAR.
- CANALETA QUE SOBE, DESCE E PASSA, DERIVA DE SAIDA HORIZONTAL DE ENVELAR.
- ELETROCALHA, PERFILADO OU CANALETA QUE SOBE, DESCE E PASSA
- CONDULETES EM ALUMINIO SILICIO/TIPO(S): E-C-LL-T-X.
- LUMINÁRIA COMFORT LED UFO 150W ENERGYLED, MODELO: FLC-UFO-150 - 2W - 60° - 5000K - 05 ANOS DE GARANTIA
- LUMINÁRIA COMFORT LED LINEAR SLIM 150W ENERGYLED, MODELO: FLED-HBL-SLIM-150 - 2W - 60° - 5000K - 05 ANOS DE GARANTIA
- LUMINÁRIA COMFORT LED LINEAR SLIM 150W ENERGYLED, MODELO: FLED-HBL-SLIMPLUS-150 - 2W - 90° - 5000K - 05 ANOS DE GARANTIA
- LUMINÁRIA LINEAR DE PENDENTE 30W – 4000K MODELO: LOW BAY DE PENDENTE 30W
- LUMINÁRIA LINEAR DE PENDENTE 30W – 4000K MODELO: LOW BAY DE PENDENTE 30W
- PONTO TRIFASICO 3F+T 380V/25A, PROTEGIDO ELETRICAMENTE POR DISJUNTORES TRIFASICOS 3x32A E DR'S TETRAPOLARES 4x40A.
- LUMINÁRIA HERMÉTICA COMFORT LED 30W IP65 1.230x80mm IP65 – 5000K
- LUMINÁRIA COMFORT DIRECT LIGHT 120W MODELO: DI-LN-1120 – 5000K – 05 ANOS DE GARANTIA
- ROLETOR COMFORT LED 100W – IP65
- CAIXA EM TERMOPLASTICO IP-66, EQUIPADO COM 01, 02 OU 03 BOTÕES DE PULSO, CADA BOTÃO EQUIPADO COM 01 CONTATO NA, PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO INSTALADO H=1,20m DO PISO ACABADO.
- CAIXA EM TERMOPLASTICO IP-66, INSTALADO H=1,20m DO PISO ACABADO.
- CAIXA DE METÁLICA IP-66, INSTALADO NA PAREDE, DIMENSÕES CONFORME PROJETO.
- PAINEL PARA MONTAGEM AUTOPORTANTE METÁLICOS IP-66
- ELETRODUTO ALTA DENSIDADE (PEAD 2 1/2") INSTALADO SUBTERRÂNEO. ILUMINAÇÃO EXTERNA+ PISTEIO
- ELETRODUTO ALTA DENSIDADE (PEAD 2 1/2") INSTALADO SUBTERRÂNEO. (RDE DE DADOS/ TELEFONE)
- ELETRODUTO ALTA DENSIDADE (PEAD 4") INSTALADO SUBTERRÂNEO. ENTRADA DE ENERGIA)
- INTERRUPTORES SIMPLES, DUPLO E TRIPLO, CORRENTE 10A/250V, INSTALADO EM CAIXA 4"x2" EMBUTIDO EM PVC, INSTALADO A H=1,20m DO PISO ACABADO.
- INTERRUPTOR PARALELO CORRENTE 10A/250V, MONTADO EM CAIXA CONDULETE 4"x2" PVC, INSTALADO A H=1,20m DO PISO ACABADO.
- TOMADA 2P+T CORRENTE 10A/250V + INTERRUPTOR SIMPLES CORRENTE 10A/250V, MONTADOS EM CAIXA CONDULETE 4"x2" EM ALUMINIO SILICIO, INSTALADO A H=1,20m DO PISO ACABADO.
- TOMADAS BAIXA H=0,30m, MÉDIA H=1,20m E ALTA H=2,20m, 2P+T CORRENTE 10A/250V, MONTADAS EM CAIXA CONDULETE PVC.
- TOMADA DU PONTO DE PISO H=0,20m, TRIFÁSICA 3P+T 380V/VA, PROTEGIDA ELETRICAMENTE POR DISJUNTOR TRIPOLAR 3x32A.
- PONTO DE QUANTIDADE, ATRAVÉS DE CAIXA CONDULETE 4"x2" EM PVC INSTALADO A H=1,20m DO PISO ACABADO.
- 02 TOMADAS 2P+T CORRENTE 10A/250V CORRENTE 10A/250V, MONTADOS EM CAIXA CONDULETE ____ CONDULETE 4"x2" EM PVC, INSTALADO A H=1,20m DO PISO ACABADO.
- 02 TOMADAS 2P+T CORRENTE 10A/250V CORRENTE 10A/250V, MONTADOS EM CAIXA CONDULETE ____ CONDULETE 4"x2" EM PVC, INSTALADO A H=1,20m DO PISO ACABADO.
- PONTO TRIFASICO 3F+T 380V/25A, PROTEGIDO POR DISJUNTOR MONOPOLAR 1x32A E DR TETRAPOLAR 4x40A.
- PONTO TRIFASICO 3F+T 380V/25A, PROTEGIDO POR DISJUNTOR MONOPOLAR 1x32A E DR TETRAPOLAR 4x40A.
- LUMINÁRIA COMFORT LED UFO 150W ENERGYLED, MODELO: FLC-UFO-150 - 2W - 60° - 5000K - 05 ANOS DE GARANTIA
- LUMINÁRIA COMFORT LED LINEAR SLIM 150W ENERGYLED, MODELO: FLED-HBL-SLIM-150 - 2W - 60° - 5000K - 05 ANOS DE GARANTIA
- LUMINÁRIA COMFORT LED LINEAR SLIM 150W ENERGYLED, MODELO: FLED-HBL-SLIMPLUS-150 - 2W - 90° - 5000K - 05 ANOS DE GARANTIA
- LUMINÁRIA LINEAR DE PENDENTE 30W – 4000K MODELO: LOW BAY DE PENDENTE 30W
- PONTO TRIFASICO 3F+T 380V/25A, PROTEGIDO ELETRICAMENTE POR DISJUNTORES TRIFASICOS 3x32A E DR'S TETRAPOLARES 4x40A.
- LUMINÁRIA HERMÉTICA COMFORT LED 30W IP65 1.230x80mm IP65 – 5000K
- LUMINÁRIA COMFORT DIRECT LIGHT 120W MODELO: DI-LN-1120 – 5000K – 05 ANOS DE GARANTIA
- ROLETOR COMFORT LED 100W – IP65
- CAIXA EM TERMOPLASTICO IP-66, EQUIPADO COM 01, 02 OU 03 BOTÕES DE PULSO, CADA BOTÃO EQUIPADO COM 01 CONTATO NA, PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO INSTALADO H=1,20m DO PISO ACABADO.
- CAIXA EM TERMOPLASTICO IP-66, INSTALADO H=1,20m DO PISO ACABADO.
- CAIXA DE METÁLICA IP-66, INSTALADO NA PAREDE, DIMENSÕES CONFORME PROJETO.
- PAINEL PARA MONTAGEM AUTOPORTANTE METÁLICOS IP-66
- ELETRODUTO ALTA DENSIDADE (PEAD 2 1/2") INSTALADO SUBTERRÂNEO. ILUMINAÇÃO EXTERNA+ PISTEIO
- ELETRODUTO ALTA DENSIDADE (PEAD 2 1/2") INSTALADO SUBTERRÂNEO. (RDE DE DADOS/ TELEFONE)
- ELETRODUTO ALTA DENSIDADE (PEAD 4") INSTALADO SUBTERRÂNEO. ENTRADA DE ENERGIA)
- CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300x300mm DE ACORDO COM NBR-5101 DE CLASSE B COMA 20 C 40MM COM FLANGE PARA ENCAIXE NA CAIXA DE PASSAGEM
- CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO 400x400mm DE ACORDO COM NBR-5101 DE CLASSE B COMA 20 C 40MM COM FLANGE PARA ENCAIXE NA CAIXA DE PASSAGEM
- SENSOR LUMINOSIDADE – FOTOELÉTRICA, SUBMPOR TEMAS DE OPERAÇÃO 10A-250V – SINAL DE SAIDA 0-10V.
- ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2000 lm, 5000K
- SENSOR DE PRESENÇA MICROCONTROLADO FREITAL 110°
- **PAINEL REPETIDOR DO SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO**

OBSERVAÇÕES:

Projeto Básico

PROJETO ELÉTRICO

0H			
0G			
0F			
0E			
0D			
0C			
0B	Revisão	23/09/206	Sidnei
0A	Projeto básico	23/07/2026	Roni
00	Projeto básico	05/09/2025	Leticia
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	ELABORADO

Engemase ENGENHARIA
Leonardo Granemann, 457 Alto Bonito – Caçador – SC
CAÇADOR/SC – CEP: 89510-537
FONE/FAX (49) 3565-2016
www.engemase.com.br – E-mail: engemase@engemase.com.br

ENG. ELETRICISTA SIDNEI DE PELEGRIN
CREA-SC 097127-5

SULFIBRA
SULFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ 08.285.458/0002-27
RUA ANTONIO CHAVES, 245, CEP-89565-630
VIDEIRA/SC

Obra:
SULFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
RUA ANTONIO CHAVES, 245, CAMPINA BELA
CEP-89565-630, VIDEIRA/SC

SULFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ 08.285.458/0002-27

CONTEÚDO:
Projeto Básico

Desenho Nº:
SFB20250529DE01REA

Formato: A0
Etapa: EXECUTIVA
Escala: 1:20
Prancha: 18A