ESTACIONAMENTO 01

ÁREA: 1.398,75 m² - VAGAS: 42

PISO: CONCRETO

+0,10

PMA
EXAME2
QUARTO
+0,19

I: 1,5%

I: 1,5%

P3

P5

P7

P9

P11

P13

P15

P17

P19

P21

P23

P25

18 54
17 55
16 56
15 57
14 58
14 58
12 60
11 61
10 62
09 63
08 64
07 65
06 66
05 67
74
73
72
71
71
06
05
04
03
02
01

SAÍDA LOJA

HIGIENIZAÇÃO

FECHAMENTO

PADARIA

C.F. RESFRIADOS PAD.

CONGELADOS PAD.

07 SELF CHECKOUT´S

CARREGADOR VEÍCULAR ULTRARÁPIDO VERIFICAR LOCAL EM CAMPO
QGBT-C10
DJ 125A

CARREGADOR VEÍCULAR VERIFICAR LOCAL EM CAMPO
QGBT-C11
DJ 100A

01 02 03 04

QD10 QD12-C16

QD12 QGBT1-C4

Eletrocalha Perfurada 150x50mm DA CAIXA DE PASSAGEM P/ CAIXA FECHADA A R.Sm

PEAD 1x40" - 3x120+Direct (3)25kV 60HZ DPS Enterrado
PEAD 1x90" - 32mm Grd DPS Enterrado - Reserva
Profundidade - 80cm

PEAD 1x40" – CÂMERA – ENVELOPADA
PEAD 2x40" – ILUMINAÇÃO – ENVELOPADA
PEAD 1x40" – TOMADAS – ENVELOPADA

PROJEÇÃO COBERTURA

A1 : 22,50 m²

FAIXA NÃO EDIFICANTI

ENTRADA

SAÍDA

GUIA REBAIXADA

R. 12 A

QD11 C61 POSTE 9m

QD11 C62 POSTE 9m

2x-XX 1x-XXII QD11.C64

CX1E01

CUIDADO VEÍCULOS

PEAD 3x4" 1 1/4" - ELÉTRICA

PEAD 1x40" – CÂMERA – ENVELOPADA
PEAD 2x40" – ILUMINAÇÃO – ENVELOPADA
PEAD 1x40" – TOMADAS – ENVELOPADA

LEGENDA:

SIMBOLOGIA

- CONDUTORES RETORNO, FASE, NEUTRO E TERRA.
- ELETROCALHA PERFURADA, PARA PASSAGEM DE CIRCUITOS MATERIAL EM Fe/Zn Galvanizado, TIPO "U", CHAPA #16, DIMENSÕES CONFORME PROJETO.
- PERFILADO PERFURADO, COM TAMPA, PARA PASSAGEM DE CIRCUITOS MATERIAL EM Fe/Zn Galvanizado, CHAPA #16, COR BRANCO, DIMENSÕES 38x38mm.
- ELETRODUTO PVC RÍGIDO, COR CINZA INSTALADO APARENTE, DIÂMETRO MÍNIMA 41/4" OU CONFORME INDICAÇÃO EM PLANTA.
- ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO À FOGO TIPO SEMI PESADO, CONFORME NBR-5598, DIÂMETRO MÍNIMA 41/4" OU CONFORME INDICAÇÃO EM PLANTA.
- ELETRODUTO QUE SOBE, DESCE E PASSA – SEM IDENTIFICAÇÃO CONSIDERAR PVC RÍGIDO, COR BRANCA DIÂMETRO 3/4"
- ELETROCALHA, PERFILADO OU CANALETA QUE SOBE, DESCE E PASSA
- CONDULETES EM ALUMÍNIO SILICIO/TIPO, E-C-L-T-X.
- CAIXA EM TERMOPLÁSTICO IP-66, EQUIPADO COM 01, 02 OU 03 BOTÕES DE PULSO, CADA BOTÃO EQUIPADO COM 01 CONTATO NA, PARA ACIONAMENTO DA ILUMINAÇÃO, INSTALADO H=1,20m DO PISO ACABADO.
- CAIXA EM TERMOPLÁSTICO IP-66, INSTALADO H=1,20m DO PISO ACABADO.
- CAIXA EM METALICA IP-66, INSTALADO NA PAREDE, DIMENSÕES CONFORME PROJETO.
- PAINEL PARA MONTAGEM AUTOPORTANTE METÁLICOS IP-66
- INTERRUPTORES: SIMPLES, DUPLO E TRIPLO, CORRENTE 10A/250V, MONTADOS EM CAIXA CONDULETE 4"x2" EM PVC, INSTALADO A H=1,20m DO PISO ACABADO.
- INTERRUPTOR PARALELO CORRENTE 10A/250V, MONTADO EM CAIXA CONDULETE 4"x2" PVC, INSTALADO A H=1,20m DO PISO ACABADO.
- SENSOR DE PRESENÇA MORO/CONTROLADO FROTA, 110?.
- SENSOR DE PRESENÇA MORO/CONTROLADO TETO 360° 110 ~ 240 VAC +22 °C a +50°C ~ Luxomat ~ PD4-M-1C-Gm-SM
- EQUIPAMENTO DE CONTROLE E INDICAÇÃO TPO 3 ~ ANALÓGICA ENDEREÇÁVEL
- SIRENE DE ALERTA SONORO 24V PARA EMERGÊNCIA EM PVC/TERMOPLÁSTICO IP-66, INSTALADO H=2,10m DO PISO ACABADO.
- PAINEL REPETIDOR DO SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO
- LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA – ALTURA DE INSTALAÇÃO NA PLANTA
- TOMADA 2P+T CORRENTE 10A/250V + INTERRUPTOR SIMPLES CORRENTE 10A/250V, EM CAIXA CONDULETE 4"x2" EM ALUMÍNIO SILICIO, INSTALADO A H=1,20m DO PISO ACABADO.
- TOMADAS BAIXA H=0,30m, MÉDIA H=1,20m E ALTA H=2,20m, 2P+T CORRENTE 10A/250V, MONTADOS EM CAIXA CONDULETE PVC.
- TOMADA DU PONTO DE PISO H=0,00m, TRIFÁSICA 3P+T 380V/44A, PROTEGIDA ELETRICAMENTE POR DISJUNTOR TRIFÁSICO 3x32A.
- PONTO DE CLIMATIZADOR, ATRAVÉS DE CAIXA CONDULETE 4"x2" EM PVC INSTALADO A H=2,20m DO PISO ACABADO.
- 02 TOMADAS 2P+T CORRENTE 10A/250V CORRENTE 10A/250V, MONTADOS EM CAIXA CONDULETE CONDULETE 4"x2" EM PVC, INSTALADO A H=1,20m DO PISO ACABADO.
- 02 TOMADAS 2P+T CORRENTE 10A/250V CORRENTE 10A/250V, MONTADOS EM CAIXA CONDULETE CONDULETE 4"x2" EM PVC, INSTALADO A H=1,20m DO PISO ACABADO.
- PONTO TRIFÁSICO 3P+T 380V/32A, PROTEGIDAS ELETRICAMENTE POR DISJUNTORES TRIFÁSICOS 3x32A E DR's TETRAPOLARES 4x40A;
- PONTO MONOFÁSICO 1P+T 220V/16A, PROTEGIDAS ELETRICAMENTE POR DISJUNTORES MONOFÁSICOS 1x16A E DR's TETRAPOLARES 2x16A;
- CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO 700x400mm DE ACORDO COM NBR10160 CLASSE B 125kN OU D 400kN COM FLANGE PARA CHUMBAR NA CAIXA DE PASSAGEM.
- CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO 600x700mm DE ACORDO COM NBR10160 CLASSE B 125kN OU D 400kN COM FLANGE PARA CHUMBAR NA CAIXA DE PASSAGEM.
- CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO 600x400mm DE ACORDO COM NBR10160 CLASSE B 125kN OU D 400kN COM FLANGE PARA CHUMBAR NA CAIXA DE PASSAGEM.
- APARELHO SINALIZADOR LUMINOSO COM LED, PARA SAÍDA GARAGEM, COM 2 LENTES EM POLICARBONATO 220V.
- CAIXA EM TERMOPLASTICO IP-66, INSTALADO H=2,10m DO PISO ACABADO.
- BOTÃO DE EMERGÊNCIA EM CAIXA EM TERMOPLASTICO IP-66, INSTALADO H=1,20m DO PISO ACABADO.

		Iluminação - ATENÇÃO - Depende de definição do fornecedor		
Simbolo	Indice	Fabricante	Nome do Artigo	Potência de Ligação (W)
	I		LEXS3-S18000740T2M	105
	III		LHB19-S2000085X (DIMER PWM)	132
	IV		LEXS1-S24000740FA	143
	VIII		Spot 6500k SW preto	5
	IX		LHB41-S24000840FOX (DIMER PWM)	172
	X		LHT28-S4000840	35
	XI		LHT28-S6000850	59
	XII		LHB51-S9000750FA	52.5
	XIII		LHT28-S4000850	35
	XIV		LCN05-S4000850	36
	XVII		LCN05-E4000840	36
	XVIII		LHB19-S20000850	132
	XX		LEXS1-S18000750FW	105
	XXI		LHB51-S24000750FM	143
	XXII		LEXS1-S9000750FM	52.5
	XXIII		Refletor 150W IP65	150

OBSERVAÇÕES:

Projeto Elétrico

PROJETO ELÉTRICO

0E			
0D			
0C			
0B			
0A	Revisão 1	27/04/2026	LETICIA RAIMONDI
00	Projeto básico	09/04/2026	RONI DEON
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	ELABORADO

Engemase ENGENHARIA

Leonardo Granemann, 457 Alto Bonito – Caçador – SC
CAÇADOR/SC – CEP: 89510-537
FONE/FAX (49) 3565-2016
www.engemase.com.br – E-mail: engemase@engemase.com.br

ENG. ELETRICISTA SIDNEI DE PELEGRIN
CREA-SC 097127-5

SUPERVIZA SUPERMERCADOS LTDA

Superviza

JARAGUÁ DO SUL/SC

Obra:

SUPERVIZA SUPERMERCADOS LTDA

SUPERVIZA SUPERMERCADOS LTDA

CONTEÚDO:

-

Desenho Nº:
VZAATCJRGÁPL01.16.1

Formato: A1

Etapa: PROJETO

Escala: 1:20

Prancha: 01